

## INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 4 INSTRUCCIONES VERBALES DADAS POR EL DESPACHANTE DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

### 1. ALCANCE

Comprende los criterios para la emisión de las órdenes verbales dadas por el Despachante del Centro de Operación de Distribución a los Operadores de Redes de Distribución, para la ejecución de maniobras en el Sistema Eléctrico de Distribución (SED).

### 2. DESARROLLO

N° de Paso	Responsable	Descripción	Referencias
01	Despachante del Centro de Operación de Distribución	<p>Inicia la comunicación con el Operador de Redes de Distribución</p> <p>Realiza órdenes verbales, vía radio, teléfono celular u otros medios de comunicación disponibles.</p> <p><b>Ejemplos de órdenes verbales:</b></p> <p>Para cierre de componentes sin Tensión: “Cerrar sin tensión el..... N°..... ”</p> <p>Para apertura de componentes sin tensión: “Abrir sin Tensión el .....N°..... ”</p> <p>Para cierre de componentes con tensión sin carga: “Cerrar con Tensión sin Carga el.....N°..... ”</p> <p>Para apertura de componentes con tensión sin carga: “Abrir con Tensión sin Carga el.....N°..... ”</p> <p>Para cierre de componentes con tensión y carga: “Cerrar con Tensión y Carga el..... N°..... ”</p> <p>Para apertura de Seccionador de línea (del tipo Cuchilla) con tensión y carga: “Abrir con equipo LoadBuster el.....N°..... ”</p> <p>Para apertura o cierre de componentes telecomandados: “Abrir/cerrar en forma local el..... N°..... ”</p> <p>Para autorización de trabajos sin tensión: “Comprobar ausencia de tensión, cortocircuitar y aterrar la línea y luego autorizar los trabajos”</p> <p><b>Nota:</b></p> <p>En casos excepcionales, por limitaciones de comunicación efectiva con el Operador de Redes de Distribución, se canalizarán las operaciones o maniobras a través de las Secciones de Distribución correspondientes (Coordinador de Turno)</p>	<p>Priorizar la utilización de los radios</p>

02	Operadores de Redes de Distribución	<p>Recibe la comunicación verbal</p> <p>Confirma las órdenes recibidas</p> <p>Ejecuta las maniobras requeridas</p> <p>Retroalimenta las comunicaciones con el Despachante del Centro de Operación de Distribución</p> <p>Aguarda nuevas instrucciones</p> <p><b>Nota:</b></p> <p>Las numeraciones asignadas a los equipos y componentes del Sistema Eléctrico de Distribución (SED) deberán ser claras y consignadas en lugares visibles para el Operador de Redes de Distribución.</p> <p>La denominación y numeración de los componentes deberán estar asociadas al tipo de componente, marca, corriente admisible, dirección, ubicación geográfica, incluso fotografías y otros datos que en el momento de la emisión de órdenes verbales sean de utilidad.</p>	
03	Despachante del Centro de Operación de Distribución	<p>Retroalimenta las comunicaciones con los Operadores de Redes de Distribución</p> <p>Confirma la culminación de las maniobras</p> <p>Concluye la comunicación con el Operador de Redes de Distribución</p>	

**DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**  
**DISTRIBUCIÓN: ABCDE**  
DP/DOM: RCE – 3949

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN REGIONAL**

Está a cargo del Dpto. de Operación de Redes de Distribución (DD/DOR), del Dpto. de Operación de Distribución Regional Chaco (DR/DOD), del Dpto. de Operación de Distribución Regional Norte (DR/DRN), del Dpto. de Operación de Distribución Regional Centro (DR/DRC), del Dpto. de Operación de Distribución Regional Sur (DR/DRS) y del Dpto. de Operación de Distribución Regional Este (DR/DRE), aclarar el contenido de este Instructivo a las Unidades Administrativas afectadas, revisar periódicamente los términos del mismo y mantenerlos actualizados.